Przeznaczenie przycisków I złącz



A. Wskaźnik połączenia Bluetooth PAIR1	I. Wejście/wyjście koaksjalne
B. Wskaźnik połączenia Bluetooth PAIR2	J. Wejście optyczne cyfrowe
C. Włącznik/przełączanie źródeł/ parowanie PAIR2	K. Złącze do zewnętrznej anteny
	L. Złącze na zasilanie i/lub dane
D. Parowanie PAIR1/Pauza/Zmiana kodeka Bluetooth	M. Wskaźnik połączenia USB
	N. Wskaźnik połączenia koaksjalnego
E. Tryb nadajnika/odbiornika/DACa	O. Wskaźnik połączenia optycznego
F. Pokrętło głośności	P. Wskaźnik trybu bypass
G. Wyjście liniowe	Q. Status połączenia Bluetooth, używanego kodeka oraz próbkowania pliku.
H. Wyjście optyczne cyfrowe	

Sygnały LEDów kontrolnych

Tryby pracy	Stan połączenia Bluetooth/ kodek/częstotliwość próbkowania (LED Q)	Wskaźnik wejścia cyfrowego (LEDy M/N/O/P)	LED wskazujący status połączenia Bluetooth (LED A/B)
RX (odbiornik Bluetooth)	SBC: Niebieskie, ciągłe włączone AAC: Cyjanowe, ciągłe włączone aptX: Fioletowe, ciągłe włączone aptX HD: Żółte, ciągłe włączone LDAC: Białe, ciągłe włączone	LED wyłączony	BTA30 Pro połączone z użyciem Bluetooth: LED A włączony
TX (nadajnik Bluetooth)	SBC: Niebieskie, ciągłe włączone aptX: Fioletowe, ciągłe włączone aptX HD: Żółte, ciągłe włączone aptX LL: zielone, ciągłe włączone LDAC: Białe, ciągłe włączone	Wejście USB: Włączony LED M Wejście koaksjalne: Włączony LED N Wejście optyczne: Włączony LED O BYPASS: Włączony LED P	Połączenie PAIR1: Włączony LED A Połączenie PAIR2: Włączony LED B PAIR1 i PAIR2 połączone równocześnie: LED A oraz B włączone jednocześnie PAIR1 jest priorytetowym połączeniem
DAC	Włączony, ale niepołączony: Niebieska dioda miga dwukrotnie co 2 sekundy Połączony, ale bez dostarczonego sygnału: LED mruga co trzy sekundy na niebiesko Częstotliwość próbkowania ≤48kHz: LED ciągle włączony, Niebieskie światło Częstotliwość próbkowania >48kHz: LED ciągle włączony, świeci na żółto DSD: LED ciągle włączony, świeci na zielono	Wejście USB: Włączony LED M Wejście koaksjalne: Włączony LED N Wejście optyczne: Włączony LED O BYPASS: Włączony LED P	LED wyłączony

Instrukcja działania

Włączanie: Należy krótko nacisnąć klawisz C po podłączeniu BTA30 Pro do źródła zasilania.
Wyłączanie: Gdy BTA30 Pro jest włączone, należy przytrzymać klawisz C przez około 5s, aż wszystkie kontrolki zgasną.
Pauzowanie/wznawianie utworu: W trybie RX (odbiornika), krótko nacisnąć klawisz D
Reset do ustawień fabrycznych/wyzerowanie dotychczasowych połączeń: Gdy BTA30 Pro jest włączone i nie jest w trybie parowania (w trybach RX/TX/DAC), należy przytrzymać klawisze C i D razem, przez około 5 sekund.
Wymuszanie parowania: Gdy BTA30 Pro jest włączone i znajduje się w trybie RX lub TX, należy przytrzymać klawisz C lub D aż LED Q zacznie mrugać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
Próba połączenia do zapamiętanych urządzeń: LED Q będzie szybko, dwukrotnie mrugał na kolor niebieski, co dwie sekundy.
Zmiana źródła: Gdy BTA30 Pro jest włączone i jest w trybie TX lub DAC, należy krótko nacisnąć klawisz C by zmienić źródło sygnału.
Zmiana kodeka Bluetooth: gdy BTA30 Pro jest w trybie TX i jest połączone z urządzeniem Bluetooth, należy nacisnąć klawisz D aby zmienić używany kodek Bluetooth.
Status połączenia: jeśli PAIR1 jest połączone, LED A będzie włączony; jeśli PAIR2 jest połączone, LED B będzie włączony; jeśli PAIR1 i PAIR2 są połączone, LEDy A i B będą świecić razem.

Tryb aptX LL

Będąc w trybie TX należy dwukrotnie wcisnąć klawisz D, aby włączyć tryb AptX LL. W tym trybie wszystkie kodeki, poza AptX LL i SBC nie będą działać.
Aby wyłączyć tryb AptX LL należy dwukrotnie wcisnąć klawisz D. Po ponownym połączeniu należy nacisnąć klawisz D, aby zmienić kodek Bluetooth, co zostanie zasygnalizowane przez LED Q.

Jak połączyć BTA30 Pro z dwoma urządzeniami jednocześnie będąc w trybie

RX (odbierania sygnału przez Bluetooth): najpierw należy połączyć BTA30 Pro z pierwszym urządzeniem, a następnie przytrzymać klawisz PAIR1 przez trzy sekundy aby ponownie wejść w tryb parowania. Na drugim urządzeniu należy znaleźć "BTA30 Pro" i dokończyć proces łączenia. W pierwszym urządzeniu należy wybrać "FiiO BTA30 Pro" na liście dostępnych urządzeń i połączyć się ponownie. Można także zrestartować BTA30 Pro

po połączeniu z drugim urządzeniem, a po ponownym włączeniu BTA30 Pro automatycznie połączy się z oboma urządzeniami.
TX (transmitowanie Bluetooth): należy połączyć BTA30 Pro do pierwszego urządzenia, które będzie otrzymywać sygnał Bluetooth (PAIR1 jest połączeniem priorytetowym), i przytrzymać klawisz C przez trzy sekundy aby ponownie wejść w tryb parowania. BTA30 Pro automatycznie zacznie wyszukiwać drugiego urządzenia, by się z nim połączyć.

Uwaga: W przypadku działania kodeków LDAC lub aptX LL w trybie TX, BTA30 Pro nie będzie mogło połączyć się z dwoma urządzeniami naraz.

Wejścia/wyjścia audio i ich priorytety

- **Odbiornik Bluetooth (RX):**

Urządzenia smart mogą być połączone z BTA30 Pro poprzez Bluetooth i wyjścia audio poprzez wyjście liniowe, koaksjalne i optyczne.
Priorytet wyjść: wyjście liniowe, koaksjalne oraz optyczne mogą wszystkie pracować w tym samym czasie.

- **Transmitowanie Bluetooth (TX):**

Priorytet sygnału wejściowego: należy przycisnąć klawisz C, aby zmienić źródło sygnału.
Transmitowanie: BTA30 Pro może być połączone z urządzeniami odbierającymi, takimi jak FiiO BTR5 oraz BTR3k. Sygnał audio może być dostarczany do BTA30 Pro poprzez wejścia USB, koaksjalne oraz optyczne.
Tryb BYPASS: po podłączeniu źródła poprzez wejście optyczne, sygnał może być transmitowany do słuchawek Bluetooth. W międzyczasie, możliwe jest także połączenie głośników przez wyjście optyczne lub koaksjalne.

- **Tryb DACa:**

Priorytet sygnału wejściowego: należy przycisnąć klawisz C, aby zmienić źródło sygnału.
Priorytet wyjść:
1.USB DAC: wyjście liniowe, koaksjalne i optyczne mogą pracować w tym samym czasie.
2.Wejście koaksjalne: Wyjście liniowe będzie działać.
3.Wejście optyczne (nie w trybie BYPASS): Wyjście liniowe będzie działać.
4.Wejście optyczne (tryb BYPASS): wyjście liniowe, koaksjalne i optyczne mogą pracować w tym samym czasie.

Uwaga: UAC 2.0 jest wspierane. Gdy BTA30 Pro zostanie podłączone po raz pierwszy do komputera z Windowsem, prosimy o wejście na naszą stronę, pobranie sterowników i zainstalowanie ich zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami aby tryb DACa USB działał poprawnie. W przypadku komputerów MAC, nie ma potrzeby instalowania sterowników.
Link do pobrania: http://www.fiio.com/supports

Uwagi i ostrzeżenia

★Zaleca się podłączanie urządzenia z pomocą standardowej ładowarki 5V.
★Prosimy o nieumieszczanie urządzenia w warunkach zbyt wysokiej/niskiej temperatury (powyżej 45℃ lub poniżej 0℃).
★Prosimy o trzymanie urządzenia z dala od płynów aby zapobiec uszkodzeniu.
★Prosimy o dostosowanie poziomu głośności przed zakładaniem słuchawek, aby ochronić słuch.
★Jeśli urządzenie pokazuje błąd, prosimy o spróbowanie odłączenia i ponownego podłączenia kabla USB, a następnie o kliknięcie przycisku C, aby zrestartować urządzenie.

Lista akcesoriów

- BTA30 Pro
- Przewody RCA
- Kabel USB typu C
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Stopki do podklejenia

Dowiedz się więcej

Aby dowiedzieć się więcej o urządzeniu odwiedź naszą stronę w języku angielskim: www.fiio.com
W celu uzyskania wsparcia dla powiązanych produktów prosimy o odwiedzenie strony https://www.fiio.com/supports

Dyrektywa WEEE & Utylizacja produktu

W przypadku, gdy urządzenie przestanie służyć, nie powinno ono być utylizowane wraz z resztą domowych odpadów. Powinno ono zostać oddane do punktu zbierającego elektronikę lub zwrócone sprzedawcy celem utylizacji.
Wewnętrzne/dodatkowe baterie:
Ten symbol informuje o tym, że baterie należy oddać do oddzielnego punktu zbioru.
Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. aptX jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Technologies International, Ltd., zarejestrowanej w Stanach zjednoczonych i innych krajach.